



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-104010	LF-effektmeter	Output Power Meter	GENRO-1840-A
M3613-104009	Beskrivning		

DATA

<b>Mätområde:</b>	0,1mW...20W, 40 Hz till 20 Hz. Under 40 Hz är effektområdet reducerat med upp till 50%, beroende på vald inimpedans. Instrumentskalan är graderad i mW resp. W och dB.
<b>Inimpedans:</b>	0,6 ohm...32 kohm i 48 steg, två områden.
<b>Mätosäkerhet:</b>	
<b>Effekt:</b>	±0,3 dB vid 1 kHz ±0,5 dB, 50 Hz...6kHz ±1 dB, 30 Hz...10 kHz -1,5 dB max vid 20 Hz -5 dB max vid 20 kHz
<b>Inimpedans:</b>	±6% max, vid 1 kHz ±7% över 10 kohm, 70 Hz...2,5 kHz ±7% under 10 kohm, 70 Hz...5 kHz -15% max, vid 20 Hz ±50% max, vid 20 kHz
<b>Vågformsberoende:</b>	Effektmetern visar sanna effektivvärdet av signalen även om den innehåller upp till 20% av andra och tredje deltonerna
<b>Dimensioner:</b>	305 x 105 x 205 mm
<b>Vikt</b>	4,9 kg