



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3171-138128	Räkntillsats		HEWPA-5301A
	1	M3171-138129	. Beskrivning		HEWPA-05301-90006

DATA

Allmänt:	Används tillsammans med indikatorerhet HEWPA 5300.
Frekvensområde:	10 Hz...10 MHz
Känslighet:	25 mV eff sinus (50 Hz...1 MHz), 50 mV eff sinus (10 Hz...10 MHz)
Öppningstid:	0,1 s, 1 s, 10 s (manuellt). 0,1 s, 1 s (auto).
Pulsräkning (totalizing):	Max 10 MHz
Onoggrannhet:	± (tidbasgen onoggrannhet ± 1 enhet)
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med 30 pF
Triggnivå:	Omkopplingsbar mellan positiv, negativ och nollnivå.