



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3171-999179	Räkartillsats	Video Amplifier	HEWPA-5261A
M3171-990179	. Beskrivning	Operating and Servicing Manual	

DATA

Funktion:	Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknarna HEWPA 5243L och 5245L. Tillsatsen utökar känsligheten
Bandbredd:	10 Hz...50 MHz
Känslighet:	1 mV eff
Osäkerhet:	Räknarens osäkerhet försämras ej
Inimpedans:	Ca 1 Mohm parallellt med 15 pF
Dämpningsområden:	1, 3, 10, 30 och 100 mV eff
Max inspänning:	300 mV för korrekt funktion
Överbelastbarhet:	5 V eff eller 100 V ls
Nivåkontroll:	Visarinstrument indikerar acceptabel innivå
Utgång:	50 ohm utimpedans. BNC-kontakt. Distorsionsfri utspänning upp till 300 mV eff
Strömförsörjning:	Från räknaren
Dimensioner:	117 x 112 x 250 mm
Vikt:	Ca 1 kg