



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M3171-999309	Räknartillsats	Frequency Converter	HEWPA-5254C
M3171-990309	. Beskrivning	Instruction Manual	

DATA

Funktion:	Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknarna HEWPA 5243L och 5245L. Tillsatsen utökar deras frekvensområde
Frekvensområde:	150 MHz...3 GHz
Blandningsfrekvenser:	150 MHz...3 GHz i 50 MHz-steg
Inspänningsområde:	50 mV (-13 dBm)...1 V (+13 dBm)
Max överbelastningsspänning:	2, 2 V eff (+20 dBm), 125 V ls
Inimpedans:	50 ohm, Vs-kopplad
Osäkerhet:	Räknarens osäkerhet försämras ej
Registrering:	Räknarens återgivning i MHz adderad till tillsatsens återgivning enligt rättskalan
Nivåindikering:	Visarinstrument. Vilket indikerar acceptabel innivå
Ingång:	Anslutning: Hylstag, typ N
Strömförsörjning:	Från räknaren
Dimensioner:	117 x 112 x 250 mm
Vikt:	2, 3 kg