



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-991169	HF-huvud	Power Sensor	HEWPA-8481A

DATA

Allmänt:	HF-huvudet är avsett att användas tillsammans med HF-effektmetern HEWPA-435/435-01
Frekvensområde:	10 MHz...18 GHz
Mätområde:	0,3 μ W...100 mW. Max medeleffekt: 300 mW. Max topp effekt: 15 W
Impedans:	50 ohm
SVF:	1,4, 10...30 MHz 1,18, 30...50 MHz 1,1, 50 MHz...2 GHz 1,18, 2 GHz...12,4 GHz 1,28, 12,4...18 GHz
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don typ N, stifttag
Dimensioner:	30 x 38 x 105 mm
Vikt:	0,2 kg