



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1		M2569-713119	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8692B
		M2569-713309	. Beskrivning	Operating and service manual	HEWPA-08691-90022
1		M2569-713129	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8691B
		M2569-713409	. Beskrivning	Operating and service manual	
1		M2569-713139	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8694A
		M2569-713609	. Beskrivning	Operating and service manual	
1		M2569-713149	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8692A
		M2569-713609	. Beskrivning	Operating and service manual	
1		M2569-713179	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8693A
		M2569-713609	. Beskrivning	Operating and service manual	
1		M2569-713199	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8694B
1		M2569-713219	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8693B
		M2569-713309	. Beskrivning	Operating and service manual	HEWPA-08691-90022
1		M2569-713229	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8694B-200
		M2569-713309	. Beskrivning	Operating and service manual	HEWPA-08691-90022
2		M2569-713159	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8695A
		M2569-713709	. Beskrivning	Operating and service manual	
3		M2569-713239	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8699B
		M2569-713909	. Beskrivning	Operating and service manual	HEWPA-08699-90016
4		M2569-713169	Frekvorrtillsats	RF Unit	HEWPA-8698B
		M2569-713809	. Beskrivning	Operating and service manual	

DATA

Allmänt:

Frekvensområdestillsatserna är avsedda att användas tillsammans med sveposcillatorerna HEWPA-8690A/B.

F-bet M2569-	Frekvens område GHz	Max styrd utnivå mW	Falska frekvenser Harmoniska/Ohar- moniska -dB	Oavsiktlig FM kHz topp
713119	2,0...4,0	> 40	20/40	< 15
713129	1,0...2,0	> 70	20/40	< 10
713139	8,0...12,4	> 50	20/40	< 60
713149	2,0...4,0	> 70	20/40	< 30
713179	4,0...8,0	> 25	20/40	< 50
713199	8,0...12,5	> 30	20/40	< 15
713219	4,0...8,0	> 15	20/40	< 15
713229	7,0...11,0	> 15	20/40	< 20
713159	12,4...18,0	> 40	20/40	< 150
713239	0,1...4,0	> 6	20/40	3
713169	400 kHz...110 MHz	> 20	20/40	0,5

Gemensamma data:

Gäller ej M2569-713169, -713239.

Oavsiktlig AM:

> 40 dB under bärvågen.

Referensutgång:

Likspänning proportionell mot utfrekvensen ca 40 V/oktav.

Regleringsindikering:

Indikeringslampa på panelen lyser vid oreglerad utnivå.

Frekvenskaraktistik:

Oreglerad utnivå:

< 10 dB över hela frekvensområdet.

Yttre reglering:

±0,2 dB för A-tillsatsen.

±0,1 dB för B-tillsatsen.

Gemensamma data:

Samtliga tillsatser.

Strömförsörjning:

Från basenheten.

Dimensioner:

115 x 185 x 445 mm

Vikt:

ca 6 kg