



| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungsbezeichnung |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| M3613-990899 | Termistorhållare | Thermistor Mount | HEWPA-8478B |

DATA

| | |
|-----------------|---|
| Frekvensområde: | 10 MHz...18 GHz |
| Mätområde: | 1 μ W...10 mW, tillsammans med effektmetrarna HEWPA-432A/B/C |
| Impedans: | 50 ohm |
| SVF: | 1,75, 10...30 MHz 1,35, 30...100 MHz 1,1, 0,1...1 GHz 1,35, 1...12,4 GHz 1,6, 12,4...18 GHz |
| Element: | 200 ohm |
| Anslutningsdon: | Ingång: Koaxialkontakt don typ N, stifttag |
| Dimensioner: | Längd 70 mm. Diameter 34 mm. |
| Vikt: | 0,2 kg |